

UNICA LIGHT

Centrale filare bus con combinatore telefonico GSM.



La centrale UNICA LIGHT dotata di 1 BUS 485 può gestire 2 aree, 40 zone cablate (in triplo bilanciamento) di cui 8 presenti in centrale, 2 zone presenti in ciascuna delle 2 tastiere collegabili, 8 zone distribuite sugli espansori di I/O F520 (4 ingressi) o F528 (8 ingressi), 48 zone radio con collegamento su bus 485 di espansori RF, è possibile collegare fino a 4 lettori trasponder, 2 sirene bus, 2 alimentatori bus, 2 espansori RF. Il GSM GPRS integrato consente l'invio di chiamate voce / sms e trasmissioni Contact ID su IP e la ricezione di comandi DTMF con menù a guida vocale e la ricezione di SMS. Il GPRS consente di stabilire una connessione dati con la centrale per la sua completa gestione da remoto. Le tastiere LCD / touch screen sono pensate per una chiara ed efficiente interfaccia sia per l'utente che per l'installatore. E' fornita con alimentatore switching da 2,6 A con controllo della batteria.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione tramite switching	Input 230V ~ 50Hz
	Output 13,8V DC 2,6 Ah
Batteria alloggiabile	12V 7,2 Ah
Assorbimento scheda centrale (escluso periferiche filari) a 12V DC.....	170 mA
Alimentazione disponibile per le periferiche filari.....	13,8 V DC 2 A
Fusibile F 1 (protezione BUS - morsetti 12V di alimentazione delle zone e periferiche BUS).....	T 2 A 5 x 20
Fusibile F 2 (protezione morsetti alimentazioni uscite).....	T2 A 5 x 20
Ingressi zone filari programmabili.....	8 (16 a triplo bilanciamento)
Relè programmabili in centrale.....	2
Portata di corrente massima contatti relè (a 12V DC).....	3 A
Uscite open collector programmabili (negativo a dare).....	6
Corrente massima erogabile da ciascuna uscita open collector.....	70 mA
Tamper anti-apertura	Si
GSM.....	GSM GPRS DUAL BAND
Programmi orari	48
Sintesi vocale integrata personalizzabile (per messaggi GSM).....	Si
SMS personalizzabili.....	Si
N° telefonici memorizzabili.....	32
Gestione scadenza SIM (con ripristino automatico in caso di ricarica).....	fino a 650 giorni (default 320)
Invio SMS test periodico (con riporto del credito residuo).....	Ogni 1 - 30 giorni
SMS credito < 3 Euro, < 2 Euro, < 1 Euro.....	Si
Formato trasmissioni dati.....	Contact ID su IP
Aree gestibili.....	2
Codici inserimento.....	64 (default non inseriti)
Password amministratore.....	1 (default 123456)
Password installatore.....	1 (default 654321)
Password utente.....	1 per ciascuna area
Segnalazioni via gsm / attivazione uscite per assenza di rete elettrica dopo.....	2 - 60 minuti
Autoesclusione zona.....	Si progr. dopo N interventi
Temperatura di funzionamento.....	+5°C - +40°C
Dimensioni box centrale L x H x P.....	272 x 214 x 82 mm
Peso centrale.....	2,1 Kg

SELECT S.r.l. Via Delle Industrie, 4/3 - 20883 Mezzago (MB) P.I. 12813500159

Tel + 39 039.6020794 Fax + 39 039.623496 www.select-security.it e-mail : info@select-security.it