

SOP-2IR-W

Rilevatore PIR

Trasmettitore Ajax integrato

Doppio PIR tipo tenda

Campo di rilevamento 3 m

Tecnologia Antimasking

Distanza in spazio aperto 1200 m



Sopras

Rilevatore per esterni tipo tenda a basso consumo

Bidirezionale

Doppio PIR tipo tenda con antimasking

Rilevamento: Rango 3 m / 35°

Indicatore di rilevamento del movimento

Anti tampering

Distanza spazio libero 1200 m

Alimentazione 1 batteria ER14505 3.6 V

Uso esterno

Grado di protezione IP54

Comprende supporto

Colore bianco

Include trasmettitore Ajax per la comunicazione wireless con i pannelli Ajax

Specificazioni

Tecnologia	Doppio tipo di tenda PIR con Antismaking
Lente PIR	2 zone
Campo di rilevamento	3 m / 35°
Frequenza	868 MHz Jeweller con trasmettitore Ajax incluso
Distanza di trasmissione	? 1200 m in spazio aperto
Masking	Disponibile
Anti tampering	Disponibile
Indicazione LEDs	Allarme
Configurazione degli interruttori DIP switch	Antimascheramento, funzione AND/OR, contatore di impulsi (1o 2)e LED
Uscite cablate	Alimentazione di allarme, tamper e trasmettitore
Alimentazione	1 pila ER14505 3.6 V
Consumo	Consumo minimo (riposo): 29 uA / Massimo: 0.9 mA)
Temp. funzionamento	-20 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	295 (Al) x 37 (La) x 32 (Lu) mm
Peso	150 g