

SF-AC1105KEM-WR

Lettore di accesso per cornici

Accesso tramite scheda EM e tastiera
indicatore LED e acustico

Wiegand 26/34

Compatibile con Safire

Adatto per esterni IP65



Safire

Lettore di accesso per il controller

Accesso tramite scheda EM e tastiera

Indicatore di segnalazione LED e acustica

Wiegand 26/34

Adatto per esterni IP65

Compatibile con controller Safire

Specificazioni

Marca	Safire
Modello	SF-AC1105KEM-WR
Distanza di lettura schede	< 5 cm
Modi di identificazione	Scheda EM 125 KHz e tastiera tattile
Uscite	RS485, Wiegand 26/34, Buzzer indicatore di stato, Tamper
Compatibilità	Controller Safire
Alimentazione	DC 12 V / 500 mA max.
Grado di protezione	IP65
Temp. funzionamento	-20° C ~ +65° C
Dimensioni	44 (An) x 115 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	140 g