

SF-XVR8216A-HU

Safire Smart

Videoregistratore analogico XVR

Serie 8

16CH

HDTV/HDCVI/HDCVI/AHD/CVBS/CVBS/

16+8 IP

Uscita HDMI 4K e VGA / 2 HDD

Risoluzione massima 4K (15fps)

Audio / Allarmi



Safire Smart

XVR 5n1

16 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP

H.264/H.265/H.265+

Risoluzione 4K

Allarmi

Audio

Uscita HDMI 4K e VGA

Rilevamento avanzato del movimento

Spazio per 2 HD

Mouse

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	16 canali BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Di default: 16 Canali da BNC + 8 (extra) Canali IP (fino a 8 Mpx)
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Ingressi audio	8 Canali RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compressione video/audio	H.264/H.265/H.265+
Risoluzione display	HDMI x 1 : 3840 x 2160 / 1920 x 1080 / 1280 x 1024 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 BNC x 1 : CVBS canale IP: 8MP@ 25fps / 30fps (PAL / NTSC)
Risoluzione di ingresso BNC	TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
Stream Principale	4K@ 8fps (PAL/NTSC) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@ 12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL/NTSC);4MP/3MP@ 12fps/15fps (PAL/NTSC) 4MP Lite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/30fps (PAL/NTSC)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Bit Rate	32Kbps ~ 5Mbps
Larghezza di banda	16 Mbps (in ingresso) / 40 Mbps (in uscita)
Allarmi	16 entrate / 1 staffetta
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, eventi intelligenti
Backup	USB / Rete
Memorizzazione interna	2 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0/ RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software Safire Smart VMS
Alimentazione	DC 12 V / 4 A (Consumo senza HDD < 30 W)
Dimensioni	45 (Al) x 380 (La) x 380 (Lu) mm